

EHF-HSE70R

Hutschienen-Tast-Empfänger mit Relais-Ausgang

- Zur Übertragung einfacher Schaltzustände
- Zum Einbau in Industrie-Schaltschränke
- Montierbar auf 35 mm Hutschiene
- Zwei Relaisausgänge unabhängig voneinander schaltbar
- Sehr einfache Inbetriebnahme
- CRC-gesicherte Übertragung
- Bis zu 30 Sender anlernbar



Technische Daten	Bemerkungen	Min. Wert	Typischer Wert	Max. Wert
Abmessungen	L x B x H ohne Antenne		ca. 91 x 72 x 71 mm	
Betriebstemperatur		-20 °C		+55 °C
Schutzart		IP 20		
Versorgungsspannung	DC	10,8 V	12 V	15,6 V
Stromaufnahme	beide Relais angezogen		85 mA	150 mA
Modulationsart		FSK		
Frequenzbereich		433 MHz		
Schalt-Kanäle		2		
Relais-Ausgang		je 1 Wechsler pro Schaltkanal		
Belastbarkeit Relais	ohmsche Last	30 V / 4 A		
Befestigung		35 mm Hutschiene		